

# BUK360Z

Motobineuse 36 V Li-ion (Produit seul)

Pour des surfaces jusqu'à 65 m<sup>2</sup>

Code EAN : 3240890981677



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension 36 V

### Batterie

Composition chimique batterie Li-ion  
Batt. compatibles BL3622 ou BL3626

### Régime

Vitesse de rotation de l'outil 85 tr/min  
Vitesse moteur 4100 tr/min

### Capacité de tonte

Surface conseillée 50 - 65 m<sup>2</sup>

### Capacité d'enlèvement

Largeur de travail 225 à 350 mm

### Outillage à utiliser

Diamètre de fraises 245 mm  
Type de fraises C

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a<sub>h</sub>) 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Marge d'incertitude bruit (K) 2,5 dB (A)  
Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 70 dB (A)  
Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) 79 dB (A)  
Puissance sonore garantie 81 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 1193 x 488 x 998 mm  
Poids net EPTA 23,3 kg

## AVANTAGES PRODUIT

- Pour le binage de surface de 50 à 65 m<sup>2</sup> sur une charge de batteries
- Nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement, idéale dans des lieux écologiquement sensibles
- Réglage de la profondeur de travail sur 3 positions
- Munie de fraises de type C, idéale pour un travail efficace
- Guidon ajustable sur 3 niveaux et repliable pour un encombrement minimum lors du stockage
- Possibilité de monter un protège lames pour éviter les blessures pendant le transport (en option)
- Compatible avec les convertisseurs AA-3618 et AA-3618CL (en option) : l'alimentation de la machine se fait par 2 batteries 18 V
- Système de protection de la machine dans le cas d'un dysfonctionnement électronique/électrique ou d'une surchauffe
- Légère et très maniable
- Clé de sécurité pour empêcher l'utilisation de la machine par des personnes non habilitées
- Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette
- Largeur de travail réglable
- Munie de roues et de poignées pour faciliter le transport de la machine
- Possibilité de la nettoyer
- Livrée de série avec le convertisseur 2 x 18V BCV03

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 643890-4 Clé de sécurité
- 1 X 196809-7 Convertisseur 2 x 18 V -> 36 V